for LIVING MD

Lustre à 5 lumières de 21 1/2 po Rosanna

N° de modèle : 052-3872-2

Consignes d'assemblage

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.

for LIVING

2 Table des matières

Table des matières	2
Consignes de sécurité importantes	2
Liste des pièces	3
Assemblage	4-6
Nettoyage et entretien	7
Données techniques	7
Garantie	8

Consignes de sécurité importantes

Avertissement! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser le luminaire afin de réduire le risque de blessures graves.

Attention! Il faut suivre les règles suivantes lors de l'assemblage du produit. En cas de doute sur l'installation de l'article, ou si celui-ci ne fonctionne pas correctement, contactez un électricien agréé de votre localité. Le non-respect de ces exigences pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ce qui peut causer des blessures graves ou même la mort.

- L'alimentation du boîtier de fusible principal est coupée avant d'installer le luminaire.
- Le fil de mise à la terre du luminaire (fil dénudé ou vert isolé) n'est PAS raccordé aux fils transportant un courant.
- Aucun fil dénudé n'est exposé à l'extérieur des connecteurs de fils lorsque vous raccordez des fils transportant du courant.
- L'isolation des fils n'a pas été endommagée lors de l'installation.
- Des bords tranchants ou rugueux n'entrent pas en contact avec les fils.
- Les fils du luminaire sont raccordés aux bons fils d'alimentation de la maison. En cas de doute pour discerner quel fil d'alimentation de la maison est blanc et quel fil est noir, contactez un électricien agréé.
- Utilisez seulement des ampoules n'ayant pas une puissance supérieure à celles spécifiées pour le luminaire.
- Le luminaire est éteint lorsque vous installez des ampoules dans le luminaire.

IMPORTANT : LISEZ CE GUIDE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

3 N° de modèle : 052-3872-2

Liste des pièces



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Socle	1
B	Chaîne	1
C	Boucle	1
D	Colonne centrale	1
E	Tige filetée	1
F	Corps du luminaire	1
G	Bague de douille	5
H	Abat-jour en verre	5
I	Manchon de douille	1

AA	BB	CC	DD	EE	FF
Support de montage Qté 1	Tube fileté Qté 1	Vis de boîte de sortie Qté 2	Capuchon de connexion Qté 2	Boucle à vissage Qté 1	Écrou Qté 1

for LIVING

4 Assemblage

Attention!
- Tenez les enfants à l'écart du produit pendant son assemblage. Ce produit contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Tenez vos doigts éloignés des endroits où ils risquent d'être pincés ou blessés.
- Ne tentez pas d'assembler le luminaire s'il vous manque des pièces.

Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD: 1 877 483-4769
Si vous avez des questions concernant votre article, des questions de garantie, ou si vous avez des pièces endommagées ou manquantes, prenez contact avec notre service à la clientèle sans frais. Prenez contact avec nous si vous avez besoin d'assistance, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec les listes du contenu de la boîte et du contenu de la quincaillerie. Ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériels d'emballage et remettez-les dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes.

Pièces requises pour l'assemblage (non comprises) :
Tournevis à tête plate, tournevis à tête cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité, échelle, pince à dénuder, pince

5 N° de modèle : 052-3872-2

4 Assemblage

1. Dévissez l'écrou (FF) de la boucle à vissage (EE). Dévissez le tube fileté (BB) jusqu'à presque sorti du support de montage (AA) pour obtenir une longueur suffisante pour y fixer la boucle à vissage (EE) et l'écrou (FF) afin de maintenir le socle (A) en place.

Remarque : Pour l'instant, n'installez pas le socle (A).

2. Fixez le support de montage (AA) à la boîte de sortie (non comprise) au moyen des vis de la boîte de sortie (CC).

3. Réglez les cinq bras du corps du luminaire (F) en les espaçant l'un de l'autre à distance égale.

Fixez le bas de la tige filetée (E) dans la bague du corps du luminaire (F). Fixez ensuite la colonne centrale (D) sur le corps du luminaire (F).

4. Serrer la boucle (C) dans le haut de la tige filetée (E) du corps du luminaire (F).



5. Passez les fils électriques et le fil de terre vers le haut de la chaîne (B) par les ouvertures de l'écrou (FF), la boucle à vissage (EE), le tube fileté (BB), le socle (A) jusqu'à la boîte de sortie.

6 Assemblage

6. Utilisez une paire de pinces pour ouvrir le maillon d'extrémité de la chaîne (B). Fixez une extrémité de la chaîne (B) à la boucle (C) en haut de la colonne centrale (D) et à l'autre extrémité à la boucle à vissage (EE).

7. Dénudez 3/4 po (19 mm) d'isolation des bouts des fils du luminaire. Emboîtez ensemble les bouts dénudés à l'aide de la pince (non comprise). Raccordez le fil de cuivre étamé, nervuré et blanc sans écriture du luminaire avec le fil blanc de la boîte de sortie. Raccordez le fil de cuivre non étamé, lisse et noir avec écriture du luminaire avec le fil noir de la boîte de sortie de la même manière. Découpez les bouts. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis verte préassemblée qui se trouve sur le support de montage (AA), puis raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie à celui du luminaire. Fixez les capuchons de connexion (DD) aux bouts. Attachez ensemble les capuchons de connexion (DD) et les fils avec du ruban électrique (non compris).



8. Fixez la boucle à vissage (EE) et serrez l'écrou (FF).

Dévissez les bagues de douille (G) des douilles.

9. Insérez les abat-jour en verre sur les douilles et resserrez les bagues de douille (G) au moyen des manchons de douille (I) jusqu'à ce que les abat-jour (H) soient fermement maintenus contre le corps du luminaire (F).

Installez les ampoules. Veuillez utiliser 5 ampoules à culot E26 de type A19 de 60 W (max.) (vendues séparément).

7 N° de modèle : 052-3872-2

Nettoyage et entretien

Attention!
- Éteignez le luminaire avant de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ou d'un produit lave-vitre. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Remplacement des ampoules : requiert cinq ampoules à culot E26 de type A19 de 60 W (max.) (vendues séparément).

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ou les ampoules ne s'allument pas.	1. L'ampoule ou les ampoules sont brûlées. 2. L'alimentation est coupée. 3. La connexion des fils est mauvaise.	1. Remplacez l'ampoule ou les ampoules. 2. Vérifiez la source d'alimentation est sous tension. 3. Vérifiez le câblage.
Le fusible brûle ou le disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est allumé.	4. L'interrupteur est défectueux. 1. Les fils se croisent ou le fil d'alimentation crée un court-circuit.	4. Testez ou remplacez l'interrupteur. 1a. Vérifiez la connexion des fils. 1b. Consultez un électricien qualifié.

Données techniques

Dimensions (long. x larg. x H.)	94.60 x 54.60 x 33.70 cm
	37 1/2 x 21 1/2 x 13 1/4 po
Poids de l'article	3.11 kg
	6 lb 13 oz

Fabriqué en Chine

Importé pour Tréwil Distribution Tréwil Toronto, Canada M4G 2B8

for LIVING

8 Garantie

Cet article For Living™ comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Tréwil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.